

SPIS ZAWARTOŚCI

1.	WSTĘP	
2.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
3.	INSTALACJE AKPiA	
4.	WYKAZ MATERIAŁÓW	
5.	RYSUNKI	
	Plan sytuacyjny	1
	Rzut pomieszczenia, instalacje elektryczne	2
	Jednokreskowy schemat zasilania	3
	Schemat połączeń rozdzielnic TWC	4
	Wnętrze rozdzielnic TWC	5
	Schemat zasilania. Zasilanie pomp.	6
	Sterowanie pomp	7
	Schemat sterowania siłownikami zaworów reg.	8
	Schemat połączeń czujników temperatury	9
	RSW - Listwa zaciskowa X1	10
	RSW - Listwa zaciskowa X2, X3	11
	RSW - Wnętrze rozdzielnic automatyki RSW	12
	Schemat technologiczny	13
6.	ZAŁĄCZNIKI	
	• Uprawnienia projektanta	
	• Warunki techniczne podłączenia MPEC S.A. w Krakowie	
	• Notatka służbowa	
	• Karta doboru urządzeń kompaktowego węzła cieplnego	

1.WSTĘP

Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i AKPiA w węźle cieplnym dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kordiana 60 dz. Nr 214/14, obręb 63 j. e. Podgórze w Krakowie. Węzeł cieplny dla budynku przy ul. Kordiana 60 jest zlokalizowany w budynku przy ul. Kordiana 58b. Lokalizację budynku wraz z wymiennikownią ciepła zaznaczono na planie sytuacyjnym.

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- a) Zlecenie Inwestora.
- b) Projekt technologiczny.
- c) Uzgodnienia międzybranżowe.
- d) Obowiązujące normy i zarządzenia.

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

- a) Instalacje elektryczne węzła cieplnego
- b) Układ AKPiA węzła dwufunkcyjnego CO i CWU wg MPEC S.A. Kraków: **co-309,7-18-4 cwu-171,2-6-bzc**

Opis węzła cieplnego

Z uwagi na brak możliwości pozyskania w przedmiotowym budynku pomieszczenia odpowiedniego dla montażu nowego węzła, zasilanie w ciepło projektowanej instalacji ciepłej wody oraz istniejącej CO odbywać się będzie poprzez węzeł zlokalizowany w budynku sąsiednim tj. Kordiana 58B w pomieszczeniu dotychczasowego węzła grupowego zasilającego budynki Kordiana 58B, 60, 58A i 58 obok kompaktu przewidzianego dla budynku Kordiana 58B. Projektowany węzeł cieplny będzie zabudowany w wydzielonym oraz przystosowanym na potrzeby MPEC Kraków pomieszczeniu na poziomie piwnic. Dla celów przygotowania ciepłej wody oraz c.o. przewiduje się montaż nowego kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego w układzie bezzasobnikowym, wg aktualnie obowiązującego schematu technologicznego. Po analizie wymiarów pomieszczenia węzła c.o. niskoparametrowego w porozumieniu z Zarządcą obiektu projektant podjął decyzję o lokalizacji nowego kompaktu wraz ze stabilizatorem w pomieszczeniu węzła c.o. po uprzednim demontażu dotychczasowego węzła niskoparametrowego. W pomieszczeniu będzie jeszcze zabudowany jeden kompakt c.o. + c.w.u. dla budynku przy ul. Kordiana 58B

Dane techniczne instalacji grzewczej

Zapotrzebowanie ciepła:	zima	lato
Zapotrzebowanie ciepła w rozbiu na poszczególne instalacje:		
Instalacja centralnego ogrzewania	Q=309,7 kW	-----
Instalacja dla ciepłej wody użytkowej	Q=171,2 kW Q _{śr.h} =63,7 kW	63,7 kW
Sumaryczne:	480,9 kW	63,7 kW

<i>Łączna moc grzewcza węzła</i>	<i>Typ i producent regulatora lub sterownika</i>	<i>Telemetria węzła</i>
480,9 [kW]	ECL310	TAK

Dobór niektórych urządzeń technologicznych

Na podstawie wytycznych do projektowania węzłów cieplnych kompaktowych MPEC S.A. opublikowanych na stronie internetowej www.mpec.krakow.pl zaprojektowano kompaktowy węzeł cieplny:

co-309,7-18-4 cwu-171,2-6-bzc

Dobór pomp:

POMPA OBIEGOWA DLA INSTALACJI C.O.

Strumień przepływu – 13,62 m³/h

Dobrano pompę Grundfos MAGNA3 50-150F.

POMPA CYRKULACYJNA DLA INSTALACJI C.W.U.

Strumień przepływu – 0,80 m³/h

Dobrano pompę Grundfos Magna1 25-80N.

funkcja pompy	producent	typ	napięcie znamionowe	moc elektryczna	prąd znamionowy
			[V]	[W]	[A]
Pompa obiegowa	Grundfos	Magna3 50-150	230	601	2,75
Pompa cyrkulacyjna	Grundfos	Magna1 25-80	230	128	1,03

Dobór liczników ciepła

CIEPŁOMIERZ GAŁĘZI C.O.

Dla przepływu zimowego dobrano zestaw - ciepłomierz z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu MULTICAL 603 Q_n=6,0 m³/h; DN25, 25 imp/ l wraz z czujnikami.

CIEPŁOMIERZ GAŁĘZI C.W.U.

Dla przepływu letniego dobrano zestaw - ciepłomierz MULTICAL 603 z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu ULTRAFLOW 54 Q_n=6,0 m³/h; DN25, 25 imp/ l wraz z czujnikami.

Należy zachować jednakowe długości przewodów do czujników temperatury. W przypadku czujników bezgłowicowych ze zintegrowanymi fabrycznie przewodami – nie dopuszcza się ich skracania, nadwyżkę należy zabezpieczyć w puszkach PCV.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie w energię elektryczną.

Projektowany węzeł cieplny będzie zasilany ze wspólnej dla kompaktów Kordiana 58B i Kordiana 60 rozdzielnic elektrycznej TWC zlokalizowanej w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku Kordiana 58B.

W tablicy rozdzielczej TWC przewidziano dodatkowy odpływ umożliwiający zasilanie dodatkowego kompaktu C.O. + C.W.U dla budynku przy ul. Kordiana 60. Sposób zasilania przedstawiono na rys. nr 3. Zasilanie projektowanego węzła cieplnego będzie się odbywać za pomocą istniejącej linii zasilającej pozostającej po likwidowanym węźle grupowym. Rozliczenie energii cieplnej będzie się odbywać zgodnie z taryfą SI-WIP. Pomiar energii elektrycznej węzła cieplnego będzie się odbywał za pomocą istniejącego licznika MPEC. W tablicy rozdzielczej TWC przewidziano dodatkowy odpływ umożliwiający zasilanie dodatkowego kompaktu C.O. + C.W.U dla budynku przy ul. Kordiana 60. Sposób zasilania przedstawiono na rys. nr 3. Tablica TWC wraz z oświetleniem oraz szyną wyrównawczą jest częścią wspólną dla obu kompaktów.

DANE ENERGETYCZNE WĘZŁA

$P_p = 7,0 \text{ kW}$

$I_o = 10,14 \text{ A}$

$I_b = 13 \text{ A}$

Rozliczenie energii elektrycznej.

Pomiar energii elektrycznej węzła cieplnego będzie się odbywał za pomocą licznika MPEC. Rozliczenie energii elektrycznej węzła cieplnego będzie się odbywać zgodnie z taryfą SI-WIP.

Szyna wyrównawcza.

Odbiorca Ciepła doprowadzi do pomieszczenia węzła cieplnego szynę uziemiającą we własnym zakresie. Punkt doprowadzenia szyny wyrównawczej zaznaczono na rys. nr 2. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć $R_z \leq 10 \Omega$. W pomieszczeniu wymiennikowni należy ułożyć szynę wyrównawczą z bednarki stalowej ocynkowanej typu Fe Zn 25 x 4. Szynę wyrównawczą należy podłączyć do uziomu doprowadzonego przez Właściciela budynku w miejscu zaznaczonym na planie instalacji. Do szyny wyrównawczej podłączyć wszystkie projektowane urządzenia elektryczne w wymiennikowni oraz punkt PE rozdzielnic TWC oraz RSW. Przebieg szyny wyrównawczej w wymiennikowni pokazano na rysunku nr 2.

Połączenia wyrównawcze

Połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodem typu LY żo 16. Punkty wykonania połączeń wyrównawczych zaznaczono na rys. nr 2.

Sposób wykonania instalacji.

W węźle cieplnym instalacje elektryczne wykonać jako natynkowe w korytku kablowym z zastosowaniem osprzętu natynkowego hermetycznego. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych oraz osprzętu zaznaczono na planie instalacji. Przebieg instalacji elektrycznych w węźle cieplnym zaznaczono na planie instalacji.

Ochrona przed porażeniem.

Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania.

Układ sieci w budynku TN – S, w pomieszczeniu wymiennikowni TN – S. Rozdzielenie przewodu ochronno – neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N nastąpi w tablicy głównej RG. Do szyny wyrównawczej podłączyć punkty PE tablicy TWC oraz RSW.

- Ochrona podstawowa

Ochronę podstawową stanowią będą osprzęt i obudowy izolacyjne oraz urządzeń, kabli i przewodów.

- Ochrona dodatkowa

Przewiduje się, że urządzenia elektryczne instalowane zgodnie z niniejszym projektem zasilane będą następującymi rodzajami napięć niebezpiecznych:

napięciem: 230V, 50 Hz w układzie TN-S.

Ochronę dodatkową stanowić będzie samoczynne szybkie wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie wyzwalającym 30mA.

Zgodnie z przepisami należy zrealizować następujące zalecenia:

- wszystkie obwody 1-fazowe wykonać 3-przewodowo L+N+PE - oświetleniowe,
- wszystkie gniazda wtykowe 230V wyposażone muszą być w bolce ochronne Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Uwagi końcowe.

- a) Instalacje objęte niniejszym projektem wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, w ścisłej koordynacji z częścią konstrukcyjną oraz pozostałymi instalacjami.
- b) Przy wykonywaniu robót objętych niniejszym projektem należy przestrzegać obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń.
- c) Roboty prowadzić pod nadzorem Inwestora.
- d) Wszelkie zmiany w projekcie lub wątpliwości należy bezwzględnie konsultować z biurem projektów właściwym dla niniejszego opracowania.
- e) Rozruch układu przeprowadzić badając działanie regulatora i wszystkich elementów pomiarowych i wykonawczych.
- f) Zwrócić szczególną uwagę na poprawne ustawienie wartości zadanych do procesu regulacji.
- g) Rozruch należy przeprowadzić w porozumieniu z odpowiednimi służbami MPEC S.A. w Krakowie.
- h) Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

3. INSTALACJE AKPiA

Instalacja AKPiA obejmuje układy automatyki i sterowania w instalacji grzewczej CO i CWU – układ rozdzielni RSW. Układy automatycznej regulacji zaprojektowano w oparciu o wytyczne MPEC S.A. w Krakowie, dobrano regulator produkcji Danfoss z aplikacją A266.

Kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny wyposażony jest w zakresie AKPiA:

- szafa sterownicza automatyki RSW
- układ automatycznej regulacji pogodowej produkcji Danfoss z regulatorem ECL Comfort 310 i urządzeniami pomiarowo – wykonawczymi
- pompę obiegową instalacji grzewczej
- siłownik zaworu regulacyjnego instalacji grzewczej
- pompę cyrkulacyjną CWU
- siłownik zaworu regulacyjnego CWU
- termostat bezpieczeństwa CO
- termostat bezpieczeństwa CWU
- czujniki temperatur

Podstawowe funkcje regulatora Danfoss ECL Comfort 310

- pogodowa regulacja temperatury wody dla potrzeb CO
- stałowartościowa regulacja temperatury CWU
- sterowanie pracą pompy obiegowej z ochroną przeciw zablokowaniu poza sezonem grzewczym
- sterowanie pracą pompy CWU
- ograniczenie temperatury powrotnej do miejskiej sieci ciepłowniczej dla obiegów grzewczych.

Automatyczna regulacja temperatury w instalacji grzewczej

Automatyczną regulację temperatury czynnika grzewczego w instalacjach wykonuje się za pomocą zaworu regulacyjnego z siłownikiem w obiegu CO. Sterowanie siłownika odbywa się za pomocą regulatora Danfoss ECL310. Stopień otwarcia zaworu CO jest funkcją parametrów temperatury zewnętrznej, temperatury zasilania niskich parametrów oraz temperatury powrotu wysokich parametrów.

Automatyczna regulacja temperatury w instalacji CWU

Automatyczną regulację temperatury czynnika grzewczego w instalacji CWU wykonuje się za pomocą zaworu regulacyjnego z siłownikiem w obiegu CWU. Sterowanie siłownika odbywa się za pomocą regulatora Danfoss ECL310. Stopień otwarcia zaworu CWU jest funkcją parametrów temperatury zasilania instalacji CWU oraz temperatury powrotu wysokich parametrów.

Czujnik temperatury zewnętrznej.

Instalację do czujnika temperatury zewnętrznej wykona Odbiorca ciepła we własnym zakresie. Miejsce zabudowania czujnika temperatury zewnętrznej zaznaczono na rys. nr 1. Instalację do czujnika temperatury zewnętrznej TE1.1 w pomieszczeniu wymiennikowni prowadzić w korytku kablowym, na poziomie piwnic w rurce instalacyjnej mocowanej za pomocą typowych uchwytów, natomiast na zewnątrz budynku w rurce stalowej mocowanej za pomocą typowych uchwytów (przypadku ocieplenia budynku instalację prowadzić w rurce winidurkowej). Czujnik temperatury zewnętrznej zabudowany będzie na ścianie północno-wschodniej budynku na wysokości ok. 3 m nad poziomem gruntu. Instalację należy wykonać przewodem typu LiYCY 2x1. Pracę wykonać pod nadzorem Odbiorcy Ciepła.

Wykonanie instalacji.

Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. Skośne prowadzenie kabli i przewodów eliminuje je jako wykonane zgodnie ze sztuką i przepisami, dlatego nie zostaną odebrane jako wykonane prawidłowo. Kable będą układane w korytkach metalowych i rurkach PCV dla ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy koniecznie zachować zasadę oddzielnego prowadzenia kabli siłowych i przewodów AKPiA. Końcowe prowadzenia kabli do pomp, czujników temperatury i siłowników wykonać w węzłach Peschla.

Odbiór instalacji

Przed oddaniem instalacji od eksploatacji należy wykonać następujące pomiary:

- badanie stanu izolacji
- badanie poprawności działania zabezpieczeń różnicowoprądowych
- badanie rezystancji uziemienia
- badanie ciągłości połączeń wyrównawczych

Wykonawca musi dostarczyć potwierdzone protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiaru izolacji przewodów i działania wyłączników różnicowoprądowych. Powinno z nich wynikać, że instalacja odpowiada przepisom PN, została wykonana prawidłowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru i nadaje się do eksploatacji.

Uwagi

Wszelkie zmiany w projekcie lub wątpliwości należy bezwzględnie konsultować z biurem projektów właściwym dla niniejszego opracowania. Rozruch układu przeprowadzić badając działanie regulatora i wszystkich elementów pomiarowych i wykonawczych. Zwrócić szczególną uwagę na poprawne ustawienie wartości zadanych do procesu regulacji. Rozruch należy przeprowadzić w porozumieniu z odpowiednimi służbami MPEC S.A. w Krakowie. **Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.**

4. Wykaz materiałów

SPIS ELEMENTÓW			
SYMBOL	NAZWA	Typ	PRODUCENT
Rozdzielnica TWC			
Zasilanie rozdzielnic RSW2 z rozdzielnic TWC zaprojektowanej dla budynku Kordiana 58B			
Rozdzielnica RSW22			
RSW	Obudowa 500x400x210 pusta, drzwi transparentne	VP54AE VECTOR IP65	Hager
	Listwa zaciskowa N, PE		Pokój
QG	Wyłącznik 4 biegunowy do zabudowy na elewacji 4P 25A AC1 z/t	7GN 25-92U25	Apator Toruń
MC1	Regulator pogodowy	Comfort ECL310 apl. a266	Danfoss
GN	Gniazdo serwisowe na szynę montażową TS 35		
FS, FCO, FC	Wyłącznik nadmiarowo prądowy dwutorowy, C4A	MCN 204	Hager
KCO	Przełącznik interfejsowy wąskoprofilowy	PI6-1P-230VAC/DC	Relpol
QC	Stycznik 1 fazowy, 230V AC 2NO 25A	ESC 225	Hager
SCO, SC	Przełącznik instalacyjny grupowy 1P 16A I-0-II	SFB 116	Hager
HCO, HC	Lampka sygnalizacyjna LED - zielona	GACIA L60TG	
HTEST, H1, H2	Lampka sygnalizacyjna LED - czerwona	GACIA L60TR	
T1, T2	Przełącznik czasowy modułowy 1P 8A 230V AC	RPC-1MA - 230V	
TEST	Przełącznik modułowy przyciskowy 1NO 16A 230VAC	SVN 312	
X1,X2,X3	Listwy zaciskowe L1, L2, L3, N, PE	ZUG-G21 szara, żółta, niebieska	Pokój
	Korytka plastikowe grzebieniowe		
Urządzenia zamontowane na obiekcie należące do instalacji CO i CWU - współpracujące z Rozdzielnicą RSW2			
TE1.2, TE1.3, TE1.4 TE1.5	Zanurzeniowy czujnik temp,	ESMU100	Danfoss
TE1.1	Czujnik temperatury zewnętrznej	ESMT	Danfoss
M1.1	Siłownik do zaworu regulacyjnego, trójstawny 230V, ze sprężyną	AMV23	Danfoss
TS1.1	Termostat STW	5343-2	Samson
M1.2	Siłownik do zaworu regulacyjnego, trójstawny 230V, ze sprężyną	AMV33	Danfoss
TS1.2	Termostat TR + STW	5348-2	Samson

SPIS KABLI I PRZEWODÓW WĘZŁA CIEPLNEGO				
Nazwa kabla	Typ	Skąd	Dokąd	Długość [m]
Dziennik kablowy dla rozdzielnic TWC				
Dziennik kablowy dla rozdzielnic TWC pokazano w opracowaniu dla budynku Kordiana 58B				
Dziennik kablowy dla rozdzielnic RSW2				
1.1WE1	OMYżo 5x1.5mm ²	rozdzielnica RSW2	Pompa CO (PCO)	6
1.1WE3	OMYżo 3x1.5mm ²	rozdzielnica RSW2	Pompa PC (PC)	6
1.3WA1	OLFEX 5x0.75mm ²	rozdzielnica RSW2	Siłownik CO (M1.1)	6
1.3WA2	OLFEX 3x0.75mm ²	rozdzielnica RSW2	Termostat CO(TS1.1)	6
1.3WA3	OLFEX 5x0.75mm ²	rozdzielnica RSW2	Siłownik CWU (M1.2)	6
1.3WA4	OLFEX 5x0.75mm ²	rozdzielnica RSW2	Termostat CWU (TS1.2)	6
1.9WTA1	LIYCY 2x1mm ²	rozdzielnica RSW2	Czujnik temp zewnętrznej (TE1.1)	W zakresie inwestora
1.4WA2	OMY 2x0.5mm ²	rozdzielnica RSW2	Czujnik temp zasilania CO(TE1.2)	6
1.4WA3	OMY 2x0.5mm ²	rozdzielnica RSW2	Czujnik temp powrotu z CO do EC(TE1.3)	6
1.4WA4	OMY 2x0.5mm ²	rozdzielnica RSW2	Czujnik temp zasilania CWU(TE1.4)	6
1.4WA5	OMY 2x0.5mm ²	rozdzielnica RSW2	Czujnik temp powrotu z CWU do EC(TE1.5)	6
1.4WA8	LIYCY 2x1mm ²	rozdzielnica RSW2	Interfejsy M-Bus w licznikach Ciepła	15
przewód PE	LYżo 16	połączenia wyrównawcze		6